





4、P177: 波特率→ 0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3: 9600bps 4: 19200bps  
应选择: 与触摸屏的波特率参数要一致

**连接属性**

一般 参数

**传输**

速率: 9600

数据位数: 8

校验: Even

退出位数: 1

**其他**

触控屏地址: 1

PLC 地址: 1

超时时间: 0 (x 0.1 s)

命令延迟: 0 (x 0.1 s)

重试次数: 0

5、P178: RS485 断线动作模式→ 0: 停机 1: 维持现有状态  
应选择: 1→维持现有状态

注: 当一触摸屏要连接两台或两拍以上变频器的时候, 必须要设置 P175 本机地址的站地址

